

Les Modes Cisco IOS

Mode utilisateur

```
Switch>
```

Ce mode permet d'utiliser quelques commandes de consultation simples.

```
enable
```

Passe du mode utilisateur au mode privilégié.

Mode privilégié

```
Switch#
```

Ce mode permet d'utiliser les commandes d'administration et de diagnostic.

```
disable
```

Retourne au mode utilisateur.

Mode de configuration globale

```
configure terminal
```

Entre dans la configuration générale de l'équipement.

Forme courte :

```
conf t
```

L'invite devient :

```
Switch(config)#
```

Mode de configuration d'interface

```
interface GigabitEthernet0/1
```

Entre dans la configuration de l'interface `GigabitEthernet0/1`.

Forme courte :

```
int g0/1
```

L'invite devient :

```
Switch(config-if)#
```

Quitter un mode

```
exit
```

Remonte d'un niveau dans les modes de configuration.

```
end
```

Retourne directement au mode privilégié.

```
Ctrl + Z
```

Retourne également directement au mode privilégié.

Annuler une commande

```
no <COMMANDE>
```

Supprime ou désactive une commande de configuration.

Exemple :

```
no shutdown
```

Active une interface.

```
shutdown
```

Désactive une interface.

Aide intégrée

`?`

Affiche les commandes disponibles dans le mode actuel.

`show ?`

Affiche les options disponibles après la commande `show`.

`show ip ?`

Affiche les options disponibles après `show ip`.

`show run | include hostname`

Filtre le résultat et affiche uniquement les lignes contenant `hostname`.

Revision #7

Created 2026-07-12 22:11:45 CEST by Admin

Updated 2026-07-13 02:32:37 CEST by Admin